

Criar Etiquetas Especiais

Criar Etiquetas para o Painel de Ligação

Pode criar as etiquetas ideais para o seu painel de ligação definindo o comprimento da etiqueta e o número de blocos.

Ex

Comprimento dos blocos

607A 608A 609A

Separador

Número de blocos

- Pressione** .
- Selecione o tipo de comprimento com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Blocos".
Blocos: Define o comprimento através do comprimento dos blocos.
Rótulo: Define o comprimento através do comprimento da etiqueta.
- Introduza o comprimento dos blocos e, em seguida, pressione** .
Intervalo da definição: 0,25 a 30 cm
- Introduza o número de blocos e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos introduzir "3".
Intervalo da definição: 1 a 99
- Selecione o tipo de separador com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Linha".
- Selecione a orientação com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Horiz".
Horiz.
Vert.1
Vert.2
- Introduza o texto.**
Pode criar etiquetas com números sequenciais.
Para mais informações, 3 "Criar Etiquetas com Números Sequenciais Atribuídos por Blocos"
- Pressione** .

Criar Etiquetas para o Bloco-66

Pode criar etiquetas para o Bloco-66 de modo a que o grande número de conectores existente possa ser facilmente identificado.

Ex

Comprimento dos blocos

01 02 03 04

Separador

Número de blocos

- Pressione** + .
- Selecione o tipo de comprimento com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Blocos".
Blocos: Define o comprimento através do comprimento dos blocos.
Rótulo: Define o comprimento através do comprimento da etiqueta.
- Introduza o comprimento dos blocos e, em seguida, pressione** .
Intervalo da definição: 0,25 a 30 cm
- Introduza o número de blocos e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos introduzir "4".
Intervalo da definição: 1 a 99
- Selecione o tipo de separador com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Linha".
- Selecione a orientação com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Horiz".
Horiz.
Vert.1
Vert.2
- Introduza o texto.**
Pode criar etiquetas com números sequenciais.
Para mais informações, 3 "Criar Etiquetas com Números Sequenciais Atribuídos por Blocos"
- Pressione** .

Criar Etiquetas para o Painel Frontal

É possível posicionar automaticamente texto no centro de um bloco. Desta forma, poderá criar facilmente uma etiqueta adequada ao tamanho da área onde a irá afixar.

Ex

Comprimento da etiqueta

001 002

Número de blocos

- Pressione** .
- Introduza o comprimento da etiqueta e, em seguida, pressione** .
Intervalo da definição: 1 a 99,9 cm
- Introduza o número de blocos e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos introduzir "2".
Intervalo da definição: 1 a 99
- Selecione a orientação com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Horiz".
Horiz.
Vert.1
Vert.2
- Introduza o texto.**
- Pressione** .

Criar Etiquetas de Códigos de Barras

MEMORANDO

- Poderá não conseguir adicionar um código de barras dependendo do tipo de etiqueta que criar.
- Só é possível inserir até dois códigos de barras numa etiqueta.

Tipos de códigos de barras suportados:

EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

- Pressione** .
- Selecione um item com** **e pressione** .
Continue com as opções seguintes até a definição estar concluída.
- Introduza os caracteres alfanuméricos para o código de barras e, em seguida, pressione** .
- Pressione** .

Criar Etiquetas para o Bloco de Ligação

Pode criar etiquetas para identificar rapidamente os números dos fios ou pinos ligados a um bloco de ligação.

Ex

Contagem superior

Contagem inferior

- Pressione** .
- Selecione o tipo de blocos com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "4pares".
Branco: Cria uma tabela de duas linhas e uma coluna.
- Selecione o tipo de texto com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Pinos".
- Introduza a contagem superior e, em seguida, pressione.** .
Neste exemplo, vamos introduzir "1".
- Introduza a contagem inferior e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, "25" é introduzido automaticamente.
- Introduza o comprimento da etiqueta e, em seguida, pressione** .
Intervalo da definição: 1 a 99,9 cm
- Pressione** .

Criar Etiquetas para Enrolar em Volta do Cabo

Pode imprimir texto de forma repetida para que possa ser visto independentemente do ângulo a partir do qual se olhe para o cabo.

Ex

Comprimento da etiqueta

Largura da fita

Margem

- Pressione** .
- Selecione o tipo de comprimento com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Compr".
Diâm.: Define o comprimento através do diâmetro do cabo.
Compr.: Define o comprimento através do comprimento da etiqueta.
- Introduza o comprimento da etiqueta e, em seguida, pressione** .
Intervalo da definição: 1 a 99,9cm
- Selecione Activar ou Desactivar para a opção Repetir texto com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Activar".

Activar

Desactivar
- Selecione o tipo de margens com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Longo".
Fita/3: Define margens que têm 1/3 da largura da fita.
Fita: Define margens com a mesma largura da fita.
- Introduza o texto.**
- Pressione** .

Criar Etiquetas para Enrolar em Volta do Cabo como um Sinalizador

Esta etiqueta é útil para diferenciar cabos pois a fração de sinalizador (tipo bandeira) da etiqueta que está enrolada em volta do cabo é fácil de ver.

Ex

Comprimento do espaço

Comprimento do texto

Separador

- Pressione** + .
- Selecione o método de definição do comprimento do espaço com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Compr".
Diâm.: Define o comprimento através do diâmetro do cabo.
Compr.: Define o comprimento através do comprimento do espaço.
- Introduza o comprimento do espaço e, em seguida, pressione** .
Intervalo da definição: 0,25 a 30 cm
- Introduza o comprimento do texto e, em seguida, pressione** .
Intervalo da definição: 0,25 a 30 cm
- Selecione o tipo de separador com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Linha".
- Selecione a orientação com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Hori.2".

Hori.1

Hori.2

Vert.1

Vert.2
- Introduza o texto do bloco 1 e, em seguida, pressione** .
- Introduza o texto do bloco 2.**
- Pressione** .

Criar Etiquetas com Símbolo

- Pressione** .
- Selecione uma categoria com** **e pressione** .
- Selecione um símbolo com** **e pressione** .
- Pressione** .

MEMORANDO

Para saber quais são os símbolos disponíveis, consulte a "Lista de Símbolos" na folha separada.

Criar Várias Etiquetas de Uma Só Vez

Pode criar várias etiquetas de uma só vez.

Ex

Comprimento da etiqueta

Margem

Margem

Largura da fita

Número de etiquetas

- Pressione** + .
- Selecione o comprimento da etiqueta com** **e, em seguida, pressione** .
Auto: Ajusta automaticamente o comprimento da etiqueta dependendo do comprimento do texto.
Defin: Define o comprimento da etiqueta.
Intervalo da definição: 0,25 a 30 cm
- Introduza o número de etiquetas e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos introduzir "3".
- Selecione o tipo de margens com** **e, em seguida, pressione** .
Fita/3: Define margens que têm 1/3 da largura da fita.
Fita: Define margens com a mesma largura da fita.
- Selecione a orientação com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Horiz".
Horiz.
Vert.1
Vert.2
- Introduza "Cable" e, em seguida, pressione** .
Da mesma forma para outras etiquetas, introduza o texto e pressione .
- Pressione** .

Criar Etiquetas com Fita Dedicada

■ Etiqueta recortada

Utilize o tipo de etiqueta recortada dedicada. Pode imprimir em etiquetas pré-cortadas em forma de Rectângulo, Oval e Círculo.

Ex

ABC

- Selecione a orientação com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "Horiz".
Horiz.
Vert.
- Introduza o texto.**
Pode ajustar a posição do texto.
Para mais informações, 4 "Alterar as Definições da Impressora"
- Pressione** .

■ Revestimento Auto-laminado

Utilize o tipo de revestimento auto-laminado dedicado. Esta fita de etiqueta é fornecida com película transparente. A película pode ser enrolada em volta da etiqueta para evitar que esta fique suja.

Ex

Comprimento da etiqueta

1162

- Introduza o comprimento da etiqueta e, em seguida, pressione** .
Intervalo da definição: 1 a 99,9 cm
- Introduza o texto.**
- Pressione** .

Criar Etiquetas Numeradas Sequencialmente

O número aumenta automaticamente de cada vez que uma etiqueta é impressa. É possível introduzir até quatro dígitos que incluam números (0 a 9) e letras do alfabeto (a a z e A a Z).

Ex

0001 0001 0002 0002 0003 0003

- Pressione** .
- Introduza o valor de início dos números sequenciais e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos introduzir "0001".
- Selecione o número de repetições com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "2 vezes".
- Pressione** + .
- Selecione "Impr cópias" com** **e, em seguida, pressione** .
- Introduza o número de cópias de impressão e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos introduzir "6".
- Selecione "Inic. impress?" com** **e, em seguida, pressione** .
A impressão inicia-se.

Criar Etiquetas com Números Sequenciais Atribuídos por Blocos

Pode atribuir números sequenciais a blocos. É possível introduzir até quatro dígitos que incluam números (0 a 9) É possível introduzir até quatro dígitos que incluam números e letras do alfabeto (a a z e A a Z).

Ex

CN01 CN02 CN03

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3

Crie, primeiro, os blocos.
Neste exemplo, criamos três blocos.

- Pressione** + .
- Introduza o valor de início dos números sequenciais e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos introduzir "CN01".
Os números sequenciais são atribuídos automaticamente ao bloco 2 e ao bloco 3.
- Selecione o número de repetições com** **e, em seguida, pressione** .
Neste exemplo, vamos selecionar a opção "1 vez".
- Pressione** .



Personalizar Etiquetas

Definir o Formato e o Estio (Menu Editar)



Pode decorar a etiqueta definindo o seguinte:

MEMORANDO

Os itens de definição apresentados quando pressiona variam dependendo do tipo de etiqueta que criar.

Layout

Esquerda, Centro, Justificar, Direita

Ajusta o esquema quando são utilizadas várias linhas.

Quadro/Tabela

Decora o texto com uma moldura ou insere uma tabela.

Separador

Decora o texto de uma etiqueta recortada com uma moldura.

Estilo

Destaque, Normal, Cinzento, Sombra, S + D

Aplica um estilo de carácter ao texto.

Espaç caract

Nenhum, Estreito, Normal, Largo

Define o espaçamento entre os caracteres.

Borda/Linha

Riscado, Sublinhado, Nenhum, Borda, Bord redon, Sombreado, Malh borda, Malh redon

Aplica um limite, sublinhado, sombreado etc. ao texto.

Largura caract

Menor, Pequeno, Estreito, Normal, Amplo

Isto permite alterar a largura ou altura dos caracteres.

Fundo

Nenhum, 1 Onda, 2 Diamante, 3 Diamant2, 4 Neve, 5 Flor, 6 Estrela, 7 Cartas, 8 Arabesco., 9 Malha, 10Pontilh

Define o padrão de fundo.

Negrit/Itálico

Itálico, Normal, Negrito, N + I

Muda o texto para negrito ou itálico.

Duração

Esta definição tem o mesmo efeito que pressionar .

↻ 4 "Definir o Comprimento da Etiqueta"

Margens

Esta definição tem o mesmo efeito que pressionar .

↻ 4 "Definir as Margens"

Vertical

|AB|A|,|<|>|<|>|<|>|<|>|

Define a orientação do texto.

|AB|A|

ABC

|<|>|

<|>|

|<|>|

ABC

Tam tipo letra

Esta definição tem o mesmo efeito que pressionar .

↻ 4 "Alterar o Tamanho do Tipo de Letra"

Tipo letra

Esta definição tem o mesmo efeito que pressionar +

↻ 4 "Alterar o Tipo de Letra"

Inversão cor

Activar, Desactivar

Quando definida para "Activar", cria uma etiqueta com a cor do texto e a cor da fita invertidas.

Procedimento de definição

1. Posicione o cursor.
- Posicione o cursor à esquerda dos caracteres a que pretende aplicar uma função.
Se aplicar a função a uma linha ou bloco específicos, confirme se o cursor está na linha ou no bloco.
2. Pressione .
- Exemplo: para aplicar "Negrit/Itálico"
3. Selecione "Negrit/Itálico" com / e pressione .
4. Selecione "N + I" com / e pressione .
5. Selecione a área à qual pretende aplicar a função com / e pressione .
- Se seleccionar "Caractere", a função é aplicada a todos os caracteres que estejam à direita do cursor.

Alterar o Tamanho do Tipo de Letra




Pode alterar o tamanho do tipo de letra do texto ou de um bloco linha a linha. Nos itens de definição predefinidos, selecione um com o mesmo número de linhas do que o texto ou o bloco que pretende alterar.

MEMORANDO

Poderá não conseguir alterar o tamanho do tipo de letra dependendo do tipo de etiqueta que criar.

1. Pressione .
2. Sempre que pressionar , o tamanho do tipo de letra muda.

Alterar o Tipo de Letra



Altera o tipo de letra do texto.

1. Pressione + .
2. Sempre que pressionar + , o tipo de letra muda.


SansS.

ABC

Roman

ABC

Alterar a Orientação do Texto



Altera a orientação do texto no sentido vertical ou horizontal.

MEMORANDO

Poderá não conseguir alterar a orientação do texto dependendo do tipo de etiqueta que criar.

1. Pressione + .
- Sempre que pressiona + , a definição alterna entre "Horizontal" e "Vertical".
- Horizontal
- ABC
- Vertical
- <|>|

Quando criar com a opção "Painel de ligação", "Bloco-66", "Painel frontal" ou "Mix-Len"

1. Pressione + .
2. Selecione a orientação com / e pressione .
- Horiz.
- ABC
- Vert.1
- <|>|
- Vert.2
- ABC

Definir o Comprimento da Etiqueta



Pode definir o comprimento da etiqueta ou do bloco.

MEMORANDO

• Não é possível efetuar esta definição para uma etiqueta recortada.
• Quando estiver a criar uma etiqueta especial, pode definir novamente o comprimento.
Os itens de definição para uma etiqueta especial são apresentados depois de pressionar .

1. Pressione .
2. Selecione o método de definição do comprimento com / e pressione .
- Auto: Ajusta automaticamente o comprimento da etiqueta dependendo do comprimento do texto.
Defin: Define o comprimento da etiqueta.
Intervalo da definição: 1 a 99,9 cm
3. Selecione o alinhamento para o texto com / e pressione .
- Esquerda, Centro, Justificar, Direita

Definir as Margens



Define a margem esquerda e a margem direita.

MEMORANDO

Poderá não conseguir definir as margens dependendo do tipo de etiqueta que criar.

1. Pressione .
2. Selecione o tipo de margens com / e pressione .
- Larg. fita /3: Define margens que têm 1/3 da largura da fita.
Larg. fita: Define margens com a mesma largura da fita.

Adicionar Blocos



Se dividir o texto em blocos, pode alterar o estilo e o número de linhas bloco a bloco.

Visor

1 Cable
2 #101

2 1 USB No.1
2 USB No.2

Etiqueta

Cable
#101

USB No.1
USB No.2

Bloco 1

Bloco 2

1. Pressione .

É iniciado um novo bloco a partir do carácter que está junto do cursor.

1 1 Cable
2 #101

2 1

➔

1 1 Cable
2 #101

2 1

Guardar Etiquetas Frequentemente Utilizadas



Se guardar etiquetas utilizadas com frequência, poderá recuperar e imprimir-las facilmente numa próxima vez.
É possível guardar até 100 etiquetas.

Guardar uma etiqueta

1. Pressione .
2. Selecione "Guardar" com / e pressione .
3. Selecione um número de registo com / ou as teclas numéricas e, em seguida, pressione .
- Aparece o ecrã de confirmação do registo.
4. Confirme o número de registo e, em seguida, pressione .

Recuperar a etiqueta guardada

1. Pressione .
2. Selecione "Recuperar" com / e pressione .
3. Selecione um número de registo com / ou as teclas numéricas e, em seguida, pressione .
- Aparece o ecrã de confirmação da recuperação.
4. Confirme o número de registo e, em seguida, pressione .

Imprimir a etiqueta guardada

Pode seleccionar vários ficheiros e imprimir-los de uma só vez.

1. Pressione .
2. Selecione "Imprimir" com / e pressione .
3. Selecione um número de registo com / ou as teclas numéricas e, em seguida, pressione .
- Se seleccionar continuamente números de registo e pressionar , pode seleccionar vários ficheiros.
4. Selecione "Inic. impres." com / e pressione .
- A impressão inicia-se.

MEMORANDO

Pode também seleccionar " Inic. impres. " se pressionar + .

Apagar a etiqueta guardada

1. Pressione .
2. Selecione "Apagar" com / e pressione .
3. Selecione um número de registo com / ou as teclas numéricas e, em seguida, pressione .
- Aparece o ecrã de confirmação da eliminação.
4. Confirme o número de registo e, em seguida, pressione .

Utilizar Funções de Impressão



Aumentar a impressão

Pode criar uma etiqueta com uma largura superior à de uma etiqueta individual. Imprima o conteúdo que criou separadamente em várias etiquetas e, em seguida, junte-as para formar uma única etiqueta.



1. Pressione + .
2. Selecione "Aument impres" com / e pressione .
3. Selecione "*2tamanho" com / e pressione .
4. Selecione "2/2" com / e pressione .
5. Selecione "Inic. impress?" com / e pressione .
- A impressão inicia-se.

MEMORANDO

A função permanece ativada mesmo após a impressão. Para desativar a função, selecione "Desactivar".

Impressão em espelho

Activar

ABC

Desactivar

ABC

1. Pressione + .
2. Selecione "Impr espelho" com / e pressione .
3. Selecione "Activar" com / e pressione .
4. Selecione "Inic. impress?" com / e pressione .
- A impressão inicia-se.

MEMORANDO

A função permanece ativada mesmo após a impressão. Para desativar a função, selecione "Desactivar".

Imprimir cópias

ABC

ABC

ABC

...

1. Pressione + .
2. Selecione "Impr cópias" com / e pressione .
3. Introduza o número de cópias de impressão e, em seguida, pressione .
4. Selecione "Inic. impress?" com / e pressione .
- A impressão inicia-se.

MEMORANDO

A função permanece ativada mesmo após a impressão. Para desativar a função, defina o número de cópias de impressão para "1".

Alterar as Definições da Impressora



Corte autom.

Corte autom.:
Define se o corte é ou não efetuado automaticamente.

Cortar a meio:
Quando "Corte autom." está definido para "Activar", é possível definir a função "Cortar a meio." que executa um corte prévio de apenas a parte da etiqueta para tornar mais fácil a remoção do papel de suporte.

Impr densidade

Define a densidade de impressão.

CortarAguardar

Esta função é útil para afixar sucessivamente etiquetas impressas de uma só vez. Selecione "Activar" para evitar que uma etiqueta impressa caia. Quando uma etiqueta é impressa permanece na ranhura de ejeção da fita. Se imprimir várias cópias, a impressão da segunda ou das etiquetas seguintes inicia-se sempre que retira uma etiqueta impressa. Esta função está disponível apenas quando o comprimento da etiqueta é 28 mm ou mais, "Corte autom." está definido para "Activar" e "Cortar a meio." está definido para "Desactivar".

Veloc. impres.

Define a velocidade de impressão.

Pos mat corte

Ajusta a posição do texto da etiqueta recortada.
Pos. largura: Ajusta o posicionamento vertical do texto.
Pos. comprim.: Ajusta o posicionamento horizontal do texto.

Retroilum

Liga e desliga a luz de fundo do visor.

Idioma

Pode seleccionar de entre os seguintes idiomas para o visor:
Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português-Br, Português-EU, Suomi, Svenska, Türkçe

pol:cm

Pode mudar a unidade de comprimento utilizada para indicar o tamanho da etiqueta, de polegadas para cm e vice-versa.

Procedimento de definição

1. Pressione + .
2. Selecione a função pretendida com / e pressione .
3. Selecione o item pretendido com / e pressione .